

Apogee Ensemble September 2011



アップデート対象の方

OS X Lion の Mac で Ensemble を使用される方は、このバージョンをご使用ください。このバージョンはスタンドアロンモードに対応していませんので、スタンドアロンルーティングをご使用の方はアップデートを行わないでください。

新機能

- Mac OS X Lion 10.7.1 および Snow Leopard 10.6.8 への対応
- Maestro 2 への対応

アップデート方法

1. パッケージ内にある Ensemble Uninstaller を使い、古い Ensemble ソフトウェアをアンインストールしてください。
2. Ensemble Installer をダブルクリックして、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
3. インストールが完了したら、Mac の再起動を行ないます。

ファームウェアアップデート

お持ちの Ensemble のファームウェアを Sept.2009 にアップデートしている場合は、今回のソフトウェアリリースのためにファームウェアアップデートをする必要はありません。もし Sept.2009 以前のファームウェアバージョンの場合は、このパッケージを使ってファームウェアアップデートを行ってください。

1. Ensemble ソフトウェアのインストール後に、ファームウェアアップデートを行ってください。
2. ファームウェアアップデートを行う前に、全ての FireWire デバイスを取り外してください。これはアップデート時のトラブルを防ぐために、必ず行ってください。
3. お使いの Ensemble を接続した後 Ensemble Updater アイコンをダブルクリックし、ファームウェアアップデータアプリケーションを起動します。
4. ファームウェアアップデートが完了したら Maestro 2 ソフトウェアを開き、About Maestro にて下記のバージョンになっていることを確認してください。

Firmware : v1.9.30

FPGA : v1.34.4

5. いずれのバージョンかが異なる場合は、再度 Ensemble Updater を実行してください。

既知の問題

- Maestro 2 はスタンドアロンモードルーティングに非対応です。
- Ensemble の再起動やホットプラグ接続を行った場合に、Maestro 2 がクラッシュすることがあります。対処法としては、Maestro 2 ソフトウェアを先に閉じてください。
- Ensemble 用の Maestro 2 と他のデバイス用の Maestro 2 に互換性はありません。今後の Maestro バージョンで対応予定です。