

# Simply Phono

TUBE PHONO EQUALIZER AMPLIFIER



専用電源

マホガニー仕上

音の純度を損なわず、音楽のアーキテクチャを変形しない。極力シンプルな回路と最良かつ最少のパーツ。そしてなにより多くの時間を、さまざまな分野の音楽を異なるスピーカーとの組合せで行う試聴に費やすこと。また、音楽へのインターフェースとして、人が触れる機器のあるべき質感の追求。それがユニゾンリサーチの基本理念です。

Simply Phono は、UNISON の Tube シリーズアンプに最適なフルチューブのフォノイコライザーアンプです。Simply Phono は電源部が別売となっており、P40、P70、Sinfonia、Performance、Simply-Two など本機への電源供給端子を備えた製品用です。ただ他のアンプでも使用できるように専用の別売電源も用意されています。

ドライブ回路には双三極真空管 (12AX7/ECC83) を 3 本使用、真空管ならではのより自然で繊細な音のプレゼンスを求めて開発されました。イコライザー回路は特に厳選されたパーツで構成、イコライザー回路部全体はメカニカル・フローティングされ、マイクロフォニックノイズを防いでいます。

入力は MM カートリッジに 47k  $\Omega$ 、MC カートリッジに 100/50/22  $\Omega$  切替 (リアパネルディップスイッチ) であらゆるカートリッジに対応できます。

木部の仕上げはアンプ本体に合わせてチェリー材またはマホガニー材が選択できます。



Simply Two と Simply Phono

## 製品仕様

- 構成：管球式クラス A フォノイコライザーアンプ
- 使用真空管：ECC83/12AX7 (3 本)
- ゲイン：52dB 以下
- Negative Feedback : no
- 周波数特性： $\pm 0.2$  dB (20 Hz ~ 20 KHz)
- 入力インピーダンス：47k  $\Omega$  , 100  $\Omega$  , 50  $\Omega$  , 22  $\Omega$  /100pF 切替
- 出力インピーダンス：1k  $\Omega$  以下
- SN 比：-72dB
- 全高調波歪率 (THD)：0.4%
- 電源：P40、P70、Sinfonia、Performance、Simply-Two、Simply-Four、MISTERO DUE で使用する場合はそれぞれのアンプの専用電源端子から供給できます。
- 消費電力；20W 以下
- 外形寸法：W 138 × H 108 × D 308mm
- 正味重量：2.2kg
- 木部仕上げ：無垢のチェリー材またはマホガニー材
- 価格：170,000 円 (税別、受注生産品)
- オプション電源：Preludio、S2K、S8/II など Simply Phono 用の電源端子がない他のアンプの場合は専用電源が必要です。  
(別売 70,000 円 税別)



リアパネル / チェリー仕上