

MA5200

100W+100W Integrated Amplifier (生産完了)



McIntosh MA5200 Integrated Amplifier

マッキントッシュ伝統の音造りのノウハウに、最新のオーディオテクノロジーを搭載した MA5200。伝統的なマッキントッシュサウンドに触れる全ての要素が凝縮されています。McIntosh インテグレートッドアンプで最もコンパクトなボディに豊かな再現力と高品質、高信頼性といったマッキントッシュのこだわりを投入。さらに最新の 32bit/192kHz DA コンバータを搭載、アナログソースのみならずデジタルソースにもマッキントッシュでしか得られない感動と満足の世界への扉が、この 1 台から開かれます。

- 定格出力 100W + 100W (8 Ω) インテグレートッド・アンプ。
- 出力段素子には、電源投入時から最大パワー時までのバイアス電流を正確にコントロールする ThermalTrak™ バイポーラ・パワートランジスタを採用。
- マッキントッシュ最新の 32bit/192kHz DA コンバータを搭載、デジタルインプット 3 系統、アナログインプット 6 系統。
- MM カートリッジ対応フォノイコライザー、ヘッドフォン専用アンプ内蔵。
- パワーガード、セントリーモニターなど厳重な保護回路で、アンプやスピーカーの破損を防止。
- マッキントッシュ伝統の鮮やかなブルーアイズメーターに映える精悍なブラックガラスフロントパネル。





製品仕様

- 出力：100W+100W/8 Ω
- 周波数特性：+0,-0.5dB at 20Hz - 20kHz
+0,-3dB at 10Hz - 100kHz
- 高調波歪率：0.005% max. 20Hz - 20kHz
- ダイナミックヘッドルーム：1.8dB
- 入力感度：Phono(MM)2.5mV
High Level:0.5V/0.25V (バランス / アンバランス)
Power Amp.:1V
- SN比：Phono(MM):82dB
High Level:95dB
Power Amp.:110dB
- 入力インピーダンス：20k Ω (バランス / アンバランス)
- ダンピングファクター：>200
- 最大出力電圧：8V(バランス / アンバランス)
- アナログ入力端子：
High Level 入力：4 系統 (アンバランス)、1 系統 (バランス)
Phono(MM)：1 系統 (アンバランス)
- デジタル入力端子 (サンプルレイト)：
COAXIAL: 16bit, 24bit - 32kHz to 96kHz
OPTICAL: 16bit, 24bit - 32kHz to 96kHz
USB: 16bit, 24bit, 32 bit - 32kHz to 192kHz
- 出力端子：
ヘッドフォン出力：1 系統 20 - 600 Ω
可変出力：1 系統 (アンバランス)
- ホームシアターバススルー：有り
- コントロール：
RS232C コントロール入力
パワーコントロール
リアパネルデータポート
リアパネル IR センサー入力
インプットレベルマッチ
- スピーカー出力端子：1 系統 バインディングポスト
- 電源：100V 50/60Hz、2.3A (<0.25W)
- 外形寸法：W445×H152 (脚部含む) × D476mm (突起部含む)
- 重量：17.2kg
- リモコン付属
- 価格：400,000 円 (税別)

