



H160 生産完了



Integrated Amplifier with D/A Converter

- 「H160」は、バイポーラ・トランジスタの平行・プッシュプル出力ステージから生み出されるパワフルな出力 150W+150W (8Ω) と大型トroidal電源トランスを備えた強力な電源部により、ハイスピード、広大なサウンドステージ、スムーズかつ高解像なサウンドを提供します。
- 「H160」のボリュームは、高周波測定器レベルのテクノロジーに基づいた高精度で低ノイズレベルの電子ボリュームが採用されています。
- Hegel 独自の特許技術 "Sound Engine" は、フィードフォワード補正回路によりリアルタイムに出力ステージの歪成分を確実にキャンセルし、入力された信号を劣化させずにありのまま伝送します。その結果、アーティストの意図するかすかな雰囲気までもより自然に細部まで醸し出します。
- ヘッドフォン出力端子をフロントパネルに備え、多様なリスニングスタイルに対応しています。
- 192kHz / 24bit 対応の DAC を搭載。同軸、光、USB、Ethernet の豊富なデジタル入力を装備。
USB 入力は、ドライバーなしに再生可能な 96kHz / 24bit 対応。
同軸、光、Ethernet 入力は、192kHz / 24bit 対応。
- Ethernet 入力端子 (RJ-45) により、AirPlay / DLNA のネットワーク再生に対応します。
- 「H160」の入力ソース切替およびボリュームコントロールは、コンパクトな付属 RC8 リモコンでコントロール可能です。また USB 接続の場合は、コンピューター上のプレイリスト再生でプレイ / スキップ / ポーズを付属リモコンで操作できます。
- 本機のフロントパネルは緩やかな HEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングプラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つブラックアノダイズ仕上げです。

製品仕様

■最大出力：	150W + 150W (8Ω), 250W + 250W (4Ω)
■アナログ入力：	XLR バランス 1 系統 RCA アンバランス入力 1 系統 RCA シアターバススルー入力 1 系統
■アナログ出力：	RCA2 系統 (固定 / 可変)
■デジタル入力：	同軸 1 系統、TOS 光 3 系統、USB1 系統、
■ Ethernet 入力：	1 系統 (RJ45)
■ヘッドフォン出力：	6.3mm 標準プラグ 1 系統
■スピーカー出力：	1 ペア バインディングポスト
■周波数特性：	5Hz ~ 100kHz
■ S/N 比：	100dB 以上
■クロストーク：	-100dB 以下

■高調波歪率：	0.005% 以下 (50W, 8Ω, 1kHz)
■混変調歪率：	0.01% 以下 (19kHz + 20kHz)
■ダンピングファクター：	1000 以上 (main power output stage)
■消費電力：	30W (アイドル時) 370W (最大出力時)
■付属：	RC8 リモートコントロール (電池 CR2025)
■外形寸法：	430mm(W) x 120mm(H) x 410mm(D)
■重量：	19.0kg
■価格：	470,000 円 (税別) 生産完了



*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。