



# H190

## Integrated Amplifier with D/A Converter

- 「H190」は、デュアルアンプ回路を採用し電圧利得段と電流増幅段を異なるアンプブロックで行っています、またデュアルパワー電源を搭載し、感度の高い入力ゲイン段と電圧利得段を切り分けることでスピーカーに流れる高電流による影響を防いでいます。
- バイポーラ・トランジスタの平行・プッシュプル出力ステージから生み出されるパワフルな出力150W+150W (8Ω) と大型トロイダル電源トランスを備えた強力な電源部により、ハイスピード、広大なサウンドステージ、スムーズかつ高解像なサウンドを提供します。
- 「H190」のボリュームは、高周波測定器レベルのテクノロジーに基づいた高精度で低ノイズレベルの電子ボリュームが採用されています。
- Hegelの独自技術であるフィードフォワード補正回路を採用している"Sound Engine"は更なる進化を遂げ、ダンピングファクターの向上や、新しいストリーミングプラットフォームを搭載しています。
- ヘッドフォン出力端子をフロントパネルに備え、多様なリスニングスタイルに対応しています。
- 同軸、光、デジタル入力を装備し192kHz/24bit対応のDACを搭載しています。
- USB入力は、ドライバーなしに再生可能な96kHz/24bit対応。
- Ethernet入力端子(RJ-45)により、AirPlay/DLNA/Spotifyのネットワーク再生に対応します。
- 「H190」の入力ソース切替およびボリュームコントロールは、コンパクトな付属RC8リモコンでコントロール可能です。またUSB接続の場合は、コンピューター上のプレイリスト再生でプレイ/スキップ/ポーズを付属リモコンで操作できます。
- 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングプラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つ仕上げになっています。

### 製品仕様

■最大出力:	150W + 150W (8Ω) 250W + 250W (4Ω)	■高調波歪率:	0.005%以下 (50W, 8Ω, 1kHz)
■アナログ入力:	XLR バランス 1 系統 RCA アンバランス入力 2 系統 RCA シアターパススルー入力 1 系統	■混変調歪率:	0.01%以下 (19kHz + 20kHz)
■アナログ出力:	RCA2 系統 (固定 / 可変)	■ダンピングファクター:	4000以上 (main power output stage)
■デジタル入力:	同軸 1 系統、TOS 光 3 系統、USB 1 系統、	■消費電力:	30W (アイドリング時) 370W (最大出力時)
■Ethernet 入力:	1 系統 (RJ45)	■付属:	RC8 リモートコントロール
■ヘッドフォン出力:	6.3mm 標準プラグ 1 系統	■外形寸法:	430mm (W) x 120mm (H) x 410mm (D)
■スピーカー出力:	1 ペア バインディングポスト	■重量:	19.0kg
■周波数特性:	5Hz ~ 100kHz	■カラー:	ブラック / ホワイト
■S/N 比:	100dB 以上	■価格:	649,000円(税込) / 590,000円(税抜)
■クロストーク:	-100dB 以下		



\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。