



## D150 Digital Preamplifier 生産完了

### ●デュアル ファンクション

固定および可変アナログ出力を備え、本機をプリアンプとして、マッキントッシュ製ソース機器とパワーアンプを接続し完成したシステムを構築できます。また既に完成しているシステムに追加し、最新のD/Aコンバーターとしてデジタルソース機器を接続できます。

### ●新設計の基板レイアウトと米国 ESS社のD/A搭載

前モデル"D100"から基板レイアウトを一新し、心臓部のD/Aコンバーターには、米国ESS社のハイパーストリーム™方式ES9016Sを搭載、チャンネルごとに並列4個のDACをクアッド・バランスで動作させ、正確かつ安定したD/A変換と超低歪み、低ノイズを実現し緻密かつ高品位な音楽再生を獲得しました。

### ●豊富なデジタルフォーマット対応

24-bit/192kHz対応の同軸とTOS光デジタル入力に加えUSB入力は、最新のデジタルフォーマット(32-bit/384kHz、DSD64、DSD128、DXD352.8kHz、DXD384kHz)に対応します。

### ●マッキントッシュ専用DIN(8pin)デジタル入力端子

McIntosh MCT450とマッキントッシュ製専用DINデジタルケーブルで接続し、SACD(DSD)信号のデジタル伝送を実現しました。

### ●パワーコントロール&データポート&新型リモコン

他のマッキントッシュ製品との電源ON/OFFの連動が可能なパワーコントロール入出力端子、また他のマッキントッシュ製品リモコンで本機の操作が可能になるデータポート入力端子を備え、マッキントッシュ システムとしての操作性を実現しました。軽量でスタイリッシュな新型リモコン採用。

### ●専用のパワーサプライ

専用のRコア電源トランスは、ノイズに強く、電源電圧の変動にも安定した電源を供給できます。

### ●伝統のガラスパネル

マッキントッシュ伝統の漆黑ガラスフロントパネルは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。

#### 主な仕様

- 周波数特性： 4Hz ~ 20,000Hz (+/-0.5dB)  
4Hz ~ 68,000Hz (+0.5/-3dB)
- 全高調波歪率： 0.0015% 以下
- 出力電圧 (固定)： 2.0Vrms (固定アンバランス)  
4.0Vrms (固定バランス)
- 出力電圧 (可変)： 0 - 8.0Vrms (可変アンバランス)  
0 - 16.0Vrms (可変バランス)
- S/N 比： (A-Weighted) 110dB
- ダイナミックレンジ： 100dB
- 出力インピーダンス： 600 Ω (アンバランス/バランス)
- ヘッドフォン適合負荷インピーダンス： 20 to 600 Ω
- デジタル入力フォーマット： 同軸、TOS 光：SPDIF (PCM1)  
USB Input：PCM、DSD

#### ■デジタル入力サンプリングレート

同軸 / TOS 光デジタル入力：24Bit/192kHz  
USB：44.1kHz to 384kHz、32-Bit  
DSD64、DSD128  
DXD352.8kHz、DXD384kHz

#### ■デジタル入力同軸： 1、2：0.5V p-p / 75 Ω

TOS 光 1、2：-15dbm to -21dbm  
USB：Type B コネクター

#### ■パワーコントロールトリガー電圧：DC12V、25mA

消費電力動作時： 30W  
0.25W 以下 (スタンバイ時)

#### ■外形寸法：

幅 44.5cm  
奥行き 35.7cm (突起部含む)  
高さ 9.8cm

#### ■重量：

6.1kg (12.7kg 梱包時)

#### ■備考：

リモコン付属

#### ■価格：

400,000 円 (税別) 生産完了



# MCT450 & D150

## SACD/CD Transport & Digital Preamp



\*写真はイメージです。 実際は、製品の奥行きが違いため2台重ねての使用は出来ません。



\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。