

# MA6700

## 200W+200W Integrated Amplifier (生産完了)



### McIntosh MA6700 Integrated Amplifier

マッキントッシュ伝統の出力トランス「オートフォーマー」を搭載し、200W+200W ハイパワー出力と高音質を実現しています。MM/MC 両対応のフォノイコライザーに加え、最新の 32bit/192kHz DA コンバータを搭載、デジタルソースにもマッキントッシュでしか得られない感動と満足を提供します。

- ワイドレンジ出力オートフォーマーは、2、4、8 オームいずれの負荷においても、マッキントッシュならではの 10Hz ~ 100kHz という驚愕の広帯域特性を犠牲にすることなく、各負荷に同等の出力を供給します。また、パワートランジスタの不具合などによるシステムの損傷からスピーカーを保護します。
- 出力段素子には、電源投入時から最大パワー時までのバイアス電流を正確にコントロールする ThermalTrak™ バイポーラ・パワートランジスタを採用。
- ヘッドフォン専用ハイドライブアンプ内蔵、多様なヘッドフォンに最適化されています。
- パワーガード、セントリーモニターなど厳重な保護回路で、アンプやスピーカーの破損を防止。
- オプションで AM/FM チューナーモジュール (TM-3) を搭載可能 (リアパネルスロットイン)。
- 漆黒のガラスパネルに浮かぶ鮮やかなブルーアイズメーターを搭載。メーター本体はガラスハウジングに収納され、長期にわたる信頼性を確保。メーターの照明をオフにすることもできます。





#### 主な仕様

- 出力：200W+200W/2,4,8 Ω
- 周波数特性：+0,-0.5dB at 20Hz - 20kHz  
+0,-3dB at 10Hz - 100kHz
- 高調波歪率：0.005% max. 20Hz - 20kHz
- ダイナミックヘッドルーム：2dB
- 入力感度：Phono(MC)0.25mV  
Phono(MM)2.5mV  
High Level:0.5V/0.25V ( バランス / アンバランス )  
Power Amp.:1.4V
- SN比：Phono(MC):82dB  
Phono(MM):84dB  
High Level:95dB  
Power Amp.:100dB
- 入力インピーダンス：20k Ω ( バランス / アンバランス )
- ダンピングファクター：>40
- 最大出力電圧：8V( バランス / アンバランス )
- アナログ入力端子：  
High Level入力：5 系統 ( アンバランス )、1 系統 ( バランス )  
Phono(MC)：1 系統 ( アンバランス )  
Phono(MM)：1 系統 ( アンバランス )
- AM/FM チューナーモジュール：TM-3 ( オプション )
- デジタル入力端子 ( サンプルレイト )：  
COAXIAL: 16bit, 24bit - 32kHz to 96kHz  
OPTICAL: 16bit, 24bit - 32kHz to 96kHz  
USB: 16bit, 24bit, 32 bit - 32kHz to 192kHz
- 出力端子：  
ヘッドフォン出力：1 系統 20 - 600 Ω  
可変出力：1 系統 ( アンバランス )
- ホームシアターバススルー：有り
- トーンコントロール：Bass & Treble ( トーンバイパス可 )
- コントロール：  
RS232C コントロール入力  
パワーコントロール  
リアパネルデータポート  
リアパネル IR センサー入力  
インプットレベルマッチ
- スピーカー出力端子：1 系統 バインディングポスト
- 電源：100V 50/60Hz、4.8A (<0.25W)
- 外形寸法：W445×H194 ( 脚部含む ) × D476mm ( 突起部含む )
- 重量：33.6kg
- リモコン付属
- 価格：700,000 円 ( 税別 ) 生産完了
- オプション TM-3 ( AM/FM チューナーモジュール ) 価格：150,000 円 ( 税別 ) 生産完了

