



# MCD85

## SACD/CD Player

MCD85は、オープンシャーシのデザインを採用しており、同じくレトロなデザインのモノラルパワーアンプ「MC830」や真空管プリアンプ「C8」とマッチングします。同じくレトロなデザインのインテグレートッドアンプ「MA252」「MA352」が世界的に好評を博していることを考えると、多くの方がホームオーディオ機器に求めるものは、「溶け込むこと」ではなく、「个性的であること」なのではないでしょうか。

飾っておきたい。  
会話のきっかけになるように。  
音楽を愛する人が住んでいるということをアピールするために。  
MCD85はそのすべてを実現します。

- SACDやCDはもちろん、CDやDVDデータディスクの音楽も再生できます。また、AAC、AIFF、ALAC、DSD (DSD128まで)、FLAC、MP3、WAV、WMAなど、さまざまなファイルフォーマットの再生が可能です。
- USBオーディオ入力は、DSD256およびDXD384kHzまで対応しており、コンピューターを接続しデジタル音楽のストリーミングに使用できます。
- 最大192kHzのPCM信号に対応した同軸2系統、光2系統のデジタル入力を搭載しています。
- 8チャンネル、32ビット/192kHzのDACを採用しています。DACは、左音声用に4チャンネル、右音声用に4チャンネルが割り当てられており、極めて優れたステレオサウンドの再生を実現しています。
- バランスとアンバランスの固定式アナログステレオ出力を装備し、プリアンプやインテグレートッドアンプなどのオーディオ機器に接続することができます。
- 幅の狭い筐体サイズで、リスニングポジションの近くに設置してディスクをセットしやすく、バランス出力を使用しケーブルを長く引き回しても信号の損失を心配する必要がありません。
- MCD85は2倍速読み出しを採用しており、ダイキャスト製の頑丈なトレイにセットされたディスクはすべて高速で読み取られ、データはバッファメモリに蓄積され、エラー訂正やトラッキングが容易になります。
- ディスクの読み取りは、ツインレーザーユニット (1つの対物レンズに2つのレーザーユニット) を使用し、それぞれがSACDとCDの再生に最適化された異なる波長を採用したツインレーザー光ピックアップによって行われます。
- パワーコントロール端子やデータ端子を装備しており、他のマッキントッシュ製ホームオーディオシステムとのシームレスな連携が可能です。
- 鏡面仕上げに研磨されたステンレススチール製のシャーシには、クラシックスタイルのアルミダイキャスト製ネームバッジが両サイドに取り付けられています。
- マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。





■ディスクフォーマット	CD, SACD, DVD (Data)	■外形寸法:	幅 31.2cm 奥行 40.0cm (突起部含む) 高さ 19.7cm
■アナログ出力レベル (固定)	アンバランス 2.0Vrms バランス 4.0Vrms	■重量:	9.3 kg (12.5 kg梱包時)
■出力インピーダンス	100Ω (アンバランス、バランス)	■備考:	リモコン付属
■周波数レスポンス	20Hz to 20,000Hz (±0.5dB)	■価格:	946,000円(税込) / 860,000円(税抜)
■S/N比	98dB以上 (A-weighted)		
■ダイナミックレンジ	96dB以上		
■全高調波歪率	0.02% @ 1000Hz		

\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70  
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591  
[http://www.electori.co.jp/con\\_top.html](http://www.electori.co.jp/con_top.html)